pomieszczenie w CIT

szafa SSAP ZB1

EKS L3/58

pomieszczenie **Węzła Komputerowego** (i szafy **SSAP**) – wg projektu CIT (odrębne opracowanie)

9a - WĘZEŁ KOMP.



OZNACZENIA:

A1 - oprawa świetl. do stropu kasetonowego - 2x36W/EVG (80W)
A2 - oprawa świetl. do stropu kasetonowego - 4x14W/EVG (60W)
A3 - oprawa świetl. do stropu g-k – 1x40W +LED (45W)
A4 - oprawa świetl. do stropu g-k – 2x18W (40W)
A5 - oprawa ośw. awaryjnego 2h – LED/1W
B1 - oprawa świetl. nastropowa - 2x36W/EVG (80W)
B2 - oprawa świetl. nastropowa - 2x35W/EVG (76W)
- oprawa ośw. awaryjnego 8W/230V/2h
- oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego 2h
- plafoniera 36W/IP44
n.s. - oprawy montowane na stropie
w.s. - oprawy montowane w stropie podwieszanym
p.s. - gniazda montować pod stropem
nd.s. - gniazda montować nad stropem podwieszanym
n.t. - gniazda natynkowe
- korytka (inst. elektr.) elektroinstal. FeZn, szer. 200mm - montaż nad stropem podwieszanym
- korytka (inst. elektr.) elektroinstal. FeZn, szer. 100mm - montaż nad stropem podwieszanym
- korytka (inst. elektr.) elektroinstal. FeZn, szer. 50mm - montaż nad stropem podwieszanym
- korytka (inst. niskonpięciowych) elektroinstal. FeZn, szer. 200mm - montaż nad stropem podwieszanym
- korytka (inst. niskonpięciowych) elektroinstal. FeZn, szer. 100mm - montaż nad stropem podwieszanym
- korytka (inst. niskonpięciowych) elektroinstal. FeZn, szer. 50mm - montaż nad stropem podwieszanym
TV → TV - istn. telewizor 42" LCD do przeniesienia, montaż nowego stelaża ściennego (obrotowego), TV montować pod stropem
kom. → kom. - istn. komputer do przeniesienia wraz z konstrukcją wsporczą, montaż w przestrzeni międzystropowej
WiFi → WiFi - istn. moduł WiFi do przeniesienia z sufitu na ścianę
TP - gniazdo instalacji telefonicznej RJ12/p.t.
K - gniazdo instalacji komputerowej 1xRJ45 / p.t.
- oprawy awaryjne kierunkowe 8W/230V-2h

Uwagi:

1. Tablice elektryczne projektowane oznaczono „proj."; pozostałe tablice - istniejące.
2. Na planie pokazano główne ciągi korytek elektroinstalacyjnych - montować je w przestrzeni międzystropowej do stropu; wszystkie podejścia do urządzeń (niepokazane na planie) wykonywać w korytkach FeZn szer. 50mm.
3. Sufit podwieszany w miejscach montażu opraw, wzmacniać dodatkowymi szpilkami; oprawy montowane w suficie g-k zabezpieczać przed spadnięciem dodatkowymi linkami FeZnϕ3 (do stropu właściwego).

- powierzchnie nie objęte opracowaniem

- adresowalna czujka optyczna dymowa instalacji SAP, TF1-TF5, + gniazdo
- wskaźnik zadziałania czujki w przestrzeni międzystropowej – instalacja SAP
- adresowalna czujka optyczna dymowa instalacji SAP, TF1-TF5, + gniazdo, – montowane nad stropem podwieszanym (w przestrzeni międzystropowej)
- ROP - adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy instalacji SAP - wewnętrzny
ZB1 - zasilacz buforowany 24V DC
- sygnalizator adresowalny akustyczny wew. instalacji SAP

TN-S

Budowa: Remont parteru budynku A-3				Adres: Rzeszów, ul. Rejtana 16B dz. nr 565/21				Przedmiot: PLAN GNIAZD WTYKOWYCH i INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH	Skala: 1:100
Projektował: KRZYSZTOF JANOWSKI	Nr upr. E-85/02	Data: 04.2013	Podpis:	Sprawdził: WITOLD CYNKARZ	Nr upr. E-190/74	Data: 04.2013	Podpis:	Lokalizacja: PARTER	Nr rys. 3